

van den Hul

DIY Speaker Connectors



Le système DIY à monter soi-même est aussi polyvalent que facile à mettre en œuvre. Basé sur des éléments plaqués or, il offre un contact électrique durable, de haute qualité, même si l'usage est intense et d'une bonne efficacité en ce qui concerne la prévention contre l'oxydation.

- Connecteurs sans soudure et plaqués or 24 carats
- Disponible en lot de 4 fiches banane ou de 4 fourches par paires distinguées par un anneau rouge ou un anneau bleu pour l'identification des deux pôles.
- Ce type de connecteur ne convient que pour des câbles à conducteur multibrins de diamètre minimum de 2 mm et d'un diamètre extérieur maximum de 6,50 mm, gaine comprise.
- La fiche banane de diamètre standard de 4 mm comme la fourche coudée pour des borniers de diamètre allant de 6 à 8,5 mm, conviennent parfaitement pour des borniers WBT. Tous deux offrent d'excellentes propriétés de couplage et de résistance de contact minimale.
- La pression de serrage élevée garantit une conduction électrique maximale du signal.
- Le montage se fait en 4 étapes :
 - dénuder chaque conducteur du câble sur une longueur de 14 mm
 - insérer la partie dénudée dans le collier fileté
 - déployer les brins en éventail en les rabattant éventuellement et en les enroulant autour du collier
 - visser la fiche banane ou la fourche sur le collier.

Ces connecteurs conviennent pour les références de câbles suivantes :

The CLEARTRACK – CS-12 HF – The CLEARWATER – CS-14 HYBRID – D-352 HYBRID
CS-14 – The GOLDWATER – CS-16 – The INSPIRATION HYBRID – CS-122 HYBRID – The
SKYLINE HYBRID – SCS-16 – The SNOWLINE – SCS-18 – The TEATRACK HYBRID – The TWIN
– The WIND Mk II HYBRID.