



ERGO AMP 1 : Amplificateur casque



L'AMP ERGO 1 est, dans un élégant coffret, un amplificateur universel destiné à alimenter tous les casques dynamiques munis d'une fiche de 6,3 millimètres tels que les ERGO 1 et ERGO 2. La puissance de sortie de 3,5 watts garantit une reproduction de musique propre, exempte de distorsions ou de coloration.

L'amplificateur est pourvu d'entrée et sortie sur prises RCA afin de ne pas supprimer la liaison de la source à l'amplification des enceintes. Il peut donc être connecté directement à la source.

Il est possible de brancher le casque ERGO A.M.T. au verso de l'amplificateur. L'AMP ERGO 1 est livré avec une alimentation extérieure.

Spécifications :

Puissance de sortie	3 W sur 4 ohms (Ergo AMT) 0,75 W sur 33 ohms, prise jack
Distorsion	< 0,06 %
Réponse en fréquence	20 Hz à 20 kHz +/- 1 dB
Rapport signal/bruit	86 dB (A)
Gain maximum	22 dB
Sensibilité d'entrée	180 mV pour 3 W en sortie
Impédance d'entrée	22 kohms
Impédance de sortie	4 ohms
Sorties	1 jack 6,3 mm stéréo, 1 pour Ergo AMT, 1 RCA
Entrée	1 x RCA
Alimentation- consommation	230 V – 16 VA ; 0,5 A
Dimensions (LxHxP)	200 x 180 x 70 mm
Poids (sans adaptateur)	1,1 kg

