

LECTOR ZOR : Préamplificateur ligne à tubes en classe A



ZOR est un préamplificateur stéréo à 5 entrées ligne à tubes en pure classe A et sans contre-réaction. Le signal ne traverse aucun transistor sur son trajet. Un soin particulier a été porté sur l'alimentation pour qu'elle soit la plus silencieuse possible.

En option :

un module HTD (Home Theater Direct) offrant alors une entrée directe pour une source multicanal.
des joues en merisier ou en plexiglas noir pour équiper les flancs de ZOR

une télécommande gérant les principales fonctions

ZOR : un préamplificateur stéréo à la clarté cristalline, idéal pour un système sans compromis de haute définition



SPÉCIFICATIONS:

Description	Préamplificateur ligne, à tubes, à 5 entrées, 1 sortie principale, 1 sortie passive et 2 sorties enregistrement
Tubes actifs	6922/ECC88
Gain	20 dB
Réponse en fréquence	15 Hz à 100 kHz +/- 1,5 dB
Distorsion harmonique totale	< 0,1 %
Sensibilité et impédance d'entrée	200 mV sur 50 kohms (max 5 V)
Tension de sortie et impédance	15 V sur 250 ohms
Rapport signal/bruit	-98 dB(A) ; -80 dB (< 220mV)
Options	Télécommande, flancs, module HTD
Alimentation	100/120/230 V ; 70 V A
Dimensions (LxHxP)	400 x 105 x 300 mm
Poids net	6 kg